

Matični broj: 62522313 Šifra delatnosti: 3320 PIB: 107134247 Tekući račun: 165-24913-93
e-mail: office@elektrobit.co.rs tel. 064 339-64-06 web: www.elektrobit.co.rs
Cvetka Manojlovića br.31, 24000 Subotica



Kućište: eloksirani aluminijum ; Prednjica: pleksiglas ;
Montaža: na zid ; Dim (1000x680x120)mm
Visina cifre bez povrede na radu:170mm ; Broj cifara:4+2 ;
Visina cifre sata :130mm ; Broj cifara:6 ;

Časovnik realnog vremena, bez održavanja, samonameštanje preko gps modula.
Boja: crvena ; Led dioda širokougaona ovalna ;
Ugao vidljivosti 110 ; Led displej za spoljne uslove rada. Čitljivost: 60m.
Napajanje:230V,50Hz ; Tekst: UV solvent štampa.
Displej prikazuje BROJ dana bez povrede na radu,
(automatsko računanje od unešenog datuma zadnje povrede na radu).
Upravljanje: daljinski IR upravljač ili ručno upravljanje preko tastera.
Podešavanje početne vrednosti brojača.

UPUTSTVO ZA PODEŠAVANJE PARAMETARA:

Pritisnuti taster Plavi (ušli smo u mod za ispravku podataka parametra displeja **meni1**)
Korigovanje podataka se vrši tasterima Plavi (umanji) i Crveni (uvećaj)
Na displeju je ispisano sledeće:

dn - (dan zadnje povrede	1-31)
ME- (mesec zadnje povrede	1-12)
Go- (godina zadnje povrede	1-99)

Posle unosa ovih parametar treba uneti broj povreda na radu u datom periodu, a broj dana bez povrede na radu se sam proračunava.

Unešeni podaci se automatski memorišu i vraćamo se u mod prikazivanja.

Pritisnuti taster Crveni (ušli smo u mod za ispravku podataka parametra sata **meni1**).Korigovanje podataka se vrši tasterima Plavi (umanji) i Crveni (uvećaj)
Na displeju je ispisano sledeće:

In - (intenzitet	1-9)
t2 - (vremenska zona	0-3)
dt - (datum - isključeno/uključeno	0-1)
tE- (temperatura- isključeno/uključeno	0-1)
US- (letnje/zimsko isključeno/uključeno	0-1)
IP - (trajanje intervala pauze između dva prikazivanja	10-99)

Unešeni podaci se automatski memorišu i vraćamo se u mod prikazivanja.
Pamte se zadnje unešene promene i prilikom nestanka struje.

Posle umetanja baterije daljinski je spreman za upotrebu.

Posle **zamene** baterije potrebno je pritisnuti izbornu dugme **SAT**

NAPOMENA: Hladni start uređaja može biti i do 15 minuta. (Prvo uključjenje GPS-a)
Uređaj se priključuje na mrežni napon 230V, 50Hz osim ako nije drugačije traženo.